Normalne ułożenie kabla w ziemi



Skrzyżowanie dwóch kabli NN–NN, NN–SN, SN–SN



Skrzyżowanie kabla NN (SN) z kablem lub kanal. teletechn.



Ułożenie kabla od jezdnią



oznaczyć oznacznikami
beton. z cechami kierunku

Skrzyżowanie kabla NN (SN) z jezdnią



– przy budowie skrzyżowania conajmniej jeden przepust zapasowy
– miejsce skrzyżowań i zbliżeń oznaczyć oznacznikami betonowymi z cechami kierunku

DOPUSZCZALNE ODLEGŁOŚCI ZBLIŻEŃ DO URZĄDZ. PODZIEMNYCH

a)	rurociągi wody, gazu, ścieki o ciśn. do 0,5 atm	min. 50 cm
b)	rurociągi z płynami palnymi	min. 50 cm
c)	gurociągi z gazami palnymi ociśn. 0,5–4 atm	min. 100 cm
d)	zbiorniki z płynami palnymi	min. 200 cm
e)	części podziemne linii napowietrznych	min. 80 cm
f)	ściany budynków, kanały zwyjątkiem a,b,c,d,	50 cm
g)	skrajna szyna trakcji (nie elektr.)	min. 250 cm
h)	skrajna szyna trakcji elektr.	wg PN–66/E–05024
i)	uziomy ochronne R<10 om	min. 50 cm
j)	kanał ciepłowniczy c.o.	min. 50 cm

PRZYKŁADY
zgodnie z PN–76/E–05125 oraz
ZN–96 TPSA–004, Instrukcja T–01, BN–73/8984–05

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA PRZYCHODNIĘ KARDIOREHABILITACJI AWF W KATOWICACH. KATOWICE UL. KOŚCIUSZKI 84 , DZ NR. 24/5		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	*SKALA*	
TREŚĆ	*Układanie kabla i kanalizacji*	*RYS. NR*	E6
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		WRZESIEŃ 2017
PROJEKTOWAŁ	Antoni HADASZ upr.bud. b/o 1127/94 UW K–ce ŚI.I.I.B. SLK/IE/7372/01		